



TECHNICKÝ BULLETIN 01/2009

POČET I/O MODULŮ NA SMYČCE DF6000

Vysvětlení nejasností ohledně vstupních/výstupních modulů – přehled

Na jednu smyčku DF 6000 lze v principu zapojit:

- 20 I/O modulů libovolného typu (MIO 324, MIO 1240, MCIM, MCOM, MIU 871)
- 60 adresovatelných sirén

Tedy při Maximální konfiguraci 60 výstupů (20x MIO 324) a 60 adresovatelných sirén.

Pro navýšení počtů vstupů / výstupů lze použít speciální jednotky

- **MCOM – S** (identifikuje se jako adresná siréna, lze jich tedy použít max.60)
- **MCIM – C** (identifikuje se jako tlačítkový hlásič, lze jich použít libovolné množství)

Z uvedeného vyplývá, že moduly MCIM, ač vstupní, je třeba započítat do smyčky jako výstupní !!!!

Při použití modulů MCIM-C je třeba brát zřetel na nastavení T1/T2, pokud je vstup naprogramovaný jako požár. Tlačítkový hlásič může fungovat bez časů T1/T2.

Moduly ZPCB2252 (koppler 32 výstupů) se identifikují jako tablo, není nutně s nimi kalkulovat ve výše uvedeném rozsahu.